

ZÄHLER TYP ZMF120AC

Abrufliste

Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZMF120AC. Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der aufgeführten Anzeigen abrufbar.

Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Die Betriebsanzeige (Display) zeigt jeweils die aktuelle Leistung 16.7 Summe in kW.

Durch kurzen Druck <1s auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden Registerdaten, zuerst die Displaykontrolle (88888888)

nun können alle parametrierten Werte durch kurzen Tastendruck abgerufen werden.

Drückt man die Taste >5s, erscheint die Serviceliste, zuerst die Displaykontrolle (88888888) nun können alle parametrierten Werte durch kurzen Tastendruck abgerufen werden. Der Zähler kehrt selbstständig in die Betriebsanzeige zurück.

Kontakt

Zählen und Messen

Telefon 041 249 56 23

E-Mail zaehlen.messen@ckw.ch

ZÄHLER TYP ZMF120AC - <1S - OPTIONAL FÜR 1 RICHTUNG ODER 2 RICHTUNGEN

| Code | inkl. | Anzeige | Einheit |
|-------|---------------------------|---------------|---------|
| 16.7 | Aktuelle Leistung | Wert | kW |
| 1.8.7 | Wirkenergie Bezug | Stand aktuell | kWh |
| 2.8.7 | Wirkenergie Rücklieferung | Stand aktuell | kWh |
| END | Ende der Anzeigeliste | | |

ZÄHLER TYP ZMF120AC - >5S - OPTIONAL FÜR 1 RICHTUNG ODER 2 RICHTUNGEN

| Code | inkl. | Anzeige | Einheit |
|-------|------------------------------------|---------------|----------|
| FF | Fehlermeldung | 00000000 | |
| 0.0 | Gerätenummer | 11043273 | |
| 1.8.7 | Wirkenergie Bezug | Stand aktuell | kWh |
| 2.8.7 | Wirkenergie Rücklieferung | Stand aktuell | kWh |
| 32.7 | Spannung | L1 | 230 V |
| 52.7 | Spannung | L2 | 230 V |
| 72.7 | Spannung | L3 | 230 V |
| 31.7 | Strom | L1 | 1.79 A |
| 51.7 | Strom | L2 | 1.58 A |
| 71.7 | Strom | L3 | 1.81 A |
| 16.7 | Leistung | L1 - L3 | 8.38 kW |
| 36.7 | Leistung | L1 | 2.79 kW |
| 56.7 | Leistung | L2 | 2.58 kW |
| 76.7 | Leistung | L3 | 2.81 kW |
| 33.7 | Leistungsfaktor | L1 | 0.91 |
| 53.7 | Leistungsfaktor | L2 | 0.95 |
| 73.7 | Leistungsfaktor | L3 | 0.92 |
| C.7.0 | Anzahl Spannungsausfälle | Stand aktuell | 0033 |
| C.7.1 | Anzahl Spannungsausfälle L1 | Stand aktuell | 0033 |
| C.7.2 | Anzahl Spannungsausfälle L2 | Stand aktuell | 0033 |
| C.7.3 | Anzahl Spannungsausfälle L3 | Stand aktuell | 0033 |
| C.5.0 | Betriebszustand (Anzeige variabel) | | 00040090 |
| 0.2.0 | Hardware Version | | 22 |
| END | Ende der Anzeigeliste | | |

Legende

für T (Tarif)

1 = Tarif 1

2 = Tarif 2

0 = tariflos

CKW

Postfach • 6002 Luzern • Schweiz

www.ckw.ch

CKW.