

ÜBERSICHT TAGESPROGRAMM TRA (SCHALTZEITEN)

Swistra Signale	Beschreibung	Schaltzeiten täglich in Stunden		Einschaltzeit																																				
		Ein	Aus	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
L10	Boiler 1	4		[Green]																																				
L10.16	Boiler 1 (Option Landwirtschaft)	4				[Orange]																																		
L11	Boiler 2	6		[Green]																																				
L12	Boiler 3	8		[Green]																																				
L13	Boiler 4 (Notansteuerung) ¹	n ²																																						
L14	Wärmepumpen 1 (alt)	2		[Green]																																				
L14.15	Wärmepumpen 1 (Notansteuerung)	n ²																																						
L15	Wärmepumpen 2	6		[Green]																																				
L16	Wärmepumpen 3 (alt)	6		[Green]																																				
L17	Wärmeanwendungen	n ²																																						
L18	Kühlanwendungen 1 (alt)	1		[Green]																																				
L19	Kühlanwendungen 2 (alt)	1		[Green]																																				
L21	E-Mobility (Notansteuerung) ¹	n ²																																						
L29	Spitzensperrung	2		[Orange]																																				
L29.16	Spitzensperrung (Notansteuerung)	max. 2		[Orange]																																				
L01	Tarifumschaltung																																							
L02	Rückstellung Leistungszähler																																							
L03	Synchronisation Uhrwerke																																							
L04	Netztrennung			[Green]																																				
E01	Photovoltaik (3.6 kVA-100 kVA)			[Green]																																				
	Photovoltaik (>100 kVA)			[Green]																																				
E03	Wind (3.6 kVA-100 kVA)			[Green]																																				
	Wind (>100 kVA)			[Green]																																				
E05	Bandenergie (3.6 kVA-100 kVA)			[Green]																																				
	Bandenergie (>100 kVA)			[Green]																																				
L30.01	ÖB ganznacht			[Yellow]																																				
L30.04	ÖB halbnacht			[Yellow]																																				
L30.05	ÖB halbnacht mit Wiedereinschaltung 1			[Yellow]																																				
L30.06	ÖB halbnacht mit Wiedereinschaltung 2			[Yellow]																																				
L30.07	ÖB halbnacht mit Wiedereinschaltung 3			[Yellow]																																				
L31.02	ÖB ganznacht, Reduzierschaltung			[Yellow]																																				
L31.09	ÖB ganznacht, Reduzierschaltung mit Wiedereinschaltung			[Yellow]																																				
L32	Individuelle Signale																																							

¹ Die beiden TRA-Kommandos «L13 Boiler 4 (Notansteuerung)» und «L21 E-Mobility (Notansteuerung)» werden jeweils täglich um 16 Uhr auf «AUS» geschaltet.

² Variable Schaltzeiten bei Gefährdung des sicheren Netzbetriebes

Hellgraue Signale nicht aktiv

- Schaltzeiten Photozelle
- Variable Schaltzeiten während Zeitfenster
- Fixe Schaltzeiten

Kontakt

Telefon 041 249 56 23
zaehlen.messen@ckw.ch

Haben Sie gewusst?

Die «dynamischen Schaltzeiten» können Sie online aufrufen unter www.ckw.ch/rundsteuerung.