

ZÄHLER TYP ZMB120

Abrufliste

Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZMB120T413 / ZMB120T213. Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der aufgeführten Anzeigen abrufbar.

Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Durch kurzen Druck auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden

Zählerdaten, zuerst die Anzeigekontrolle (88888888). Drückt man die Taste dauernd, rollt die Anzeige von Hauptwert zu Hauptwert und überspringt vorhandene Vorwerte, (Schnelldurchlauf).

Kontakt

Zählen und Messen
Telefon 041 249 56 23
E-Mail zaehlen.messen@ckw.ch

ZÄHLER TYP ZMB120T413

Code	inkl.	Anzeige	Einheit
4.T	P laufend Bezug (15 min)	Leistung	min. / Wert
F	Fehlermeldung		00
0.0	Gerätenummer Zeile 1		0000007
0.1	Gerätenummer Zeile 2		6523816
1	Anzahl Rückstellungen		00
2.T	P max kumuliert Bezug	Leistung	Wert
6.T	P max Bezug laufender Monat	Leistung	Wert
6.T	P max Bezug laufender Monat	Datum	JJ-MM-TT
6.T	P max Bezug laufender Monat	Zeit	hh:mm
6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Leistung	Wert
6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Datum	JJ-MM-TT
6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Zeit	hh:mm
8.T	Wirkenergie Bezug	Stand aktuell	Wert
8.T.nn	Wirkenergie Bezug	Stand Ende Vormonat	Wert
10.nn	Datum der letzten Rückstellung		JJ-MM-TT
10.nn	Zeitpunkt der letzten Rückstellung		hh:mm
11	Uhrzeit Zähler		hh:mm:ss
12	Uhrzeit Zähler		JJ-MM-TT

ZÄHLER TYP ZMB120T213

Code	inkl.	Anzeige	Einheit
n1	Gerätenummer Zeile 1		0000007
n2	Gerätenummer Zeile 2		6523816
1T	Wirkenergie Bezug Hochtarif	Stand aktuell	Wert
2T	Wirkenergie Bezug Niedertarif	Stand aktuell	Wert
1T 1M	Wirkenergie Bezug Hochtarif	Stand Vorwert 1	Wert
2T 1M	Wirkenergie Bezug Niedertarif	Stand Vorwert 1	Wert
1T 2M	Wirkenergie Bezug Hochtarif	Stand Vorwert 2	Wert
2T 2M	Wirkenergie Bezug Niedertarif	Stand Vorwert 2	Wert
Σ	Wirkenergie Bezug Total	(Tarif 1 + Tarif 2)	Wert
T	Anzahl abgelaufener Tage des aktuellen Halbjahres		TTT TTT

Legende

für T (Tarif) 1 = Tarif 1 2 = Tarif 2 0 = tariflos
für nn (Vormonat) 01 = Januar 02 = Februar 03 = März 04 = April usw.